

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-254855

(43)Date of publication of application : 15.10.1990

(51)Int.Cl.

H04N 1/04
G06F 15/64
H04N 1/04
H04N 1/40

(21)Application number : 01-074903

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing : 29.03.1989


(72)Inventor : ITAGAKI HIROSHI
MATSUOKA NOBUO

(54) PICTURE READER AND PICTURE READ METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To attain automatic adjustment of connection of channels by using a standard reflecting original having plural number of densities in the subscanning direction, adjusting the DC level of each sensor output signal when each density is read, and controlling the reader thereby minimizing the signal level difference between plural channels.

CONSTITUTION: Prior to copying, an original scanning unit is moved to a position of a black plate having uniform density arranged to a nonpicture area of an original platen tip, a halogen lamp is lighted to input a black level picture signal to the reader circuit. Then the read mode of the standard reflecting original having plural densities in the subscanning direction is entered. The density of the standard reflecting original is set lower than the standard black plate density. As to R, G, B colors when plural densities of the standard reflecting original are read, a CPU 5 controls the signals so that the digital video signal level difference of 5 channels is minimized and a point sequential DC level control circuit 16 applies DC level shift.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑫ 公開特許公報(A)

平2-254855

⑬ Int. Cl.⁸

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成2年(1990)10月15日

H 04 N	1/04	1 0 3	C	7037-5C
G 06 F	15/64	4 0 0	E	8419-5B
H 04 N	1/04		D	7037-5C
	1/40	1 0 1	A	6940-5C

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全11頁)

⑮ 発明の名称 画像読取装置および画像読取方法

⑯ 特 願 平1-74903

⑰ 出 願 平1(1989)3月29日

⑱ 発 明 者	板 垣	浩	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キヤノン株式会社内
⑱ 発 明 者	松 岡	伸 夫	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キヤノン株式会社内
⑲ 出 願 人	キヤノン株式会社		東京都大田区下丸子3丁目30番2号	
⑳ 代 理 人	弁理士 谷	義 一		

明 細 書

1. 発明の名称

画像読取装置および画像読取方法

2. 特許請求の範囲

1) 画像情報を有する記録媒体を照明用光源により照射し、第1走査方向に配列された複数チップの光電変換素子から画像信号を出力する画像読取装置において、

第2走査方向に複数の濃度を有する標準反射原稿と、

前記標準反射原稿の各濃度に相当する部分を読取らせるための第2走査方向移動手段と、

前記移動手段の作動に応答して前記光電変換素子各チップの出力信号レベル差が最小になるように制御する制御手段と

を備え、画像信号処理回路の直流レベル可変手段を用いて前記制御動作を少なくとも1回行なうことを特徴とする画像読取装置。

2) 請求項第1項記載の画像読取装置において、

複数濃度を有する前記標準反射原稿を読取った時の各チップの光電変換出力信号レベルが同一になる様に、前記直流レベル可変手段により制御動作を行なった後、所定位置に設けられた前記標準白色板を読取り、シェーディング補正手段を付勢することを特徴とする画像読取装置。

3) 画像情報を有する記録媒体を照明用光源により照射し、主走査方向に配列された複数チップの光電変換素子から電気信号を出力する画像読取方法において、

副走査方向に複数の濃度を有する標準反射原稿を用い、副走査方向移動手段により各濃度に相当する部分を読み取った時の主走査方向各チップの光電変換出力信号レベル差が最小になるように、信号処理回路の直流レベル可変手段を用いてこれらの動作を少なくとも1回行うことを特徴とする画像読取方法。

4) 請求項第1項記載の画像読取方法において、複数濃度を有する標準反射原稿を読取った時の各変換出力信号レベルが同一になるように直流レベル可変手段により行った後に所定位置に設けられた標準白色板を読取り、シェーディング補正手段を通すといったこれら一連の動作を少なくとも1回行うことを特徴とする画像読取方法。

(以下余白)

(S/N比)を十分に確保するためにビデオ信号処理回路において、それぞれの色信号に対して増幅等を行ない、標準白色板を読み取った時の各色分解信号のレベル合わせをしてカラーバランス調整を行ない、またそれぞれの色信号に対して直流レベル調整回路を持ち、イメージセンサーで読み取った黒レベル信号の直流レベルをシフトすることにより、複数本で構成されたイメージセンサーの各チャンネル間のレベルを合わせチャンネルつなぎを行っていた。

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来例ではイメージセンサーを高速駆動した際に、各チップの転送特性の違いにより特に低照度光信号として高濃度原稿を読み取った時に各センサー出力信号の直線性の違いとなり、単一の標準黒色板を読み取って直流レベル調整回路により、黒レベル信号の直流レベルを調整して各センサーの出力信号レベルを合わせたととしても、必ずしも各チャンネル間の濃度レベ

3. 発明の詳細な

【産業上の利用分野】

本発明は、複数の光電変換素子を用いて画像の読取りを行なう画像読取装置および画像読取方法に関するものである。

【従来の技術】

従来より、高速画像読取りに使用されるイメージセンサーとして、主走査方向に複数チップで構成されたイメージセンサー上にストライプタイプのフィルタを構成して、色分解信号を時分割に点順次で読み出す方式のものがある。

ここで、上記色分解信号を得るために使用される色フィルタの分光感度特性およびイメージセンサー自身の分光感度特性により、低波長域は高波長域と比較して分光感度特性が悪くなる。従って標準白色板等の基準画像を読み取った時のイメージセンサー出力信号は点順次にカラーバランスのとれたビデオ信号とはならない。

そこで、色分解信号のダイナミックレンジ

が合わないといった欠点があった。

よって本発明の目的は上述の点に鑑み、各チャンネル間の濃度レベルを適切に合わせ得るように構成した画像読取装置および画像読取方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

本発明に係る画像読取装置は、画像情報を有する記録媒体を照明用光源により照射し、第1走査方向に配列された複数チップの光電変換素子から画像信号を出力する画像読取装置において、第2走査方向に複数の濃度を有する標準反射原稿と、前記標準反射原稿の各濃度に相当する部分を読取らせるための第2走査方向移動手段と、前記移動手段の作動にตอบสนองして前記各光電変換素子の出力信号レベル差が最小になるように制御する制御手段とを備え、画像信号処理回路の直流レベル可変手段を用いて前記制御動作を少なくとも1回行なうものである。

本発明に係る画像読取方法は、画像情報を有す

る記録媒体を照明用光源に照射し、主走査方向に配列された複数チップの光電変換素子から電気信号を出力する画像読取方法において、副走査方向に複数の濃度を有する標準反射原稿を用い、副走査方向移動手段により各濃度に相当する部分を読み取った時の主走査方向各光電変換出力信号レベル差が最小になるように、信号処理回路の直流レベル可変手段を用いてこれらの動作を少なくとも1回行うものである。

【作 用】

本発明によれば、第2走査方向（または副走査方向）に複数の濃度を有する標準反射原稿を用いることにより、第2走査方向（副走査方向）移動手段でもって各濃度に相当する部分を読取った時の主走査方向各センサー出力信号レベル差が最小になるように、信号処理回路の直流レベル可変手段を用いて、黒レベル信号の直流レベルシフトを行なうというこれら一連の動作を少なくとも1回行なうことにより、各チャンネル間の濃度レベル

を1画素として、976画素、即ち図のごとく1画素を主走査方向にG、B、Rで3分割しているので、トータル $1024 \times 3 = 3072$ の有効画素数を有する。

一方、各チップ18~22は同一セラミック基板上に形成され、センサの1、3、5番目（18、20、22）は同一ラインLA上に、2、4番目（19、21）はLAとは4ライン分（ $62.5 \mu m \times 4 = 250 \mu m$ ）だけ離れたラインLB上に配置され、原稿読取り時は矢印AL方向に走査される。各5つのCCDは、1、3、5番目は駆動パルス群ODRV 501に、2、4番目はEDRV 502により、それぞれ独立にかつ同期して駆動される。ODRV 501に含まれるOφ1A、Oφ2A、ORSとEDRV 502に含まれるEφ1A、Eφ2A、ERSはそれぞれ各センサ内での電荷転送クロック、電荷リセットパルスであり、1、3、5番目と2、4番目との相互干渉やノイズ制限のため、お互いにジッタのない様に全く同期して生成される。この為これらパルスは1つの基準発振源OSC

を合わせ、チャンネルつなぎを行なうようにしたものである。

【実施例】

以下、図面を参照して本発明に係わるカラー画像読取装置について詳細に説明する。

第1図にカラー画像読取装置の信号処理ブロックの一例を示す。原稿は、まず露光ランプにより照射され、反射光は原稿走査ユニット3内のカラー読み取りセンサー6により画像ごとに色分解されて読み取られ、増幅回路（ブリアンプ）8で所定レベルに増幅される。7はカラー読み取りセンサーを駆動する為のパルス信号を供給するCCDドライバーであり、必要なパルス源はシステムコントロールパルスジェネレータ18で生成される。

第2図(a)、(b)にカラー読み取りセンサーおよび駆動パルスを示す。第2図(a)は本実施例で使用するカラー読み取りセンサーであり、主走査方向を5分割して読み取るべく $62.5 \mu m$ (1/16mm)

17（第1図）から生成される。

第3図(a)はODRV 501、EDRV 502を生成する回路ブロック、第3図(b)はタイミングチャートであり、第1図のシステムコントロールパルスジェネレータ18に含まれる。単一のOSC 17より発生される原クロックCLKφを分周したクロックKφ546はODRVとEDRVの発生タイミングを決める基準信号SYNC2、SYNC3を生成するクロックであり、SYNC2、SYNC3はCPUバスに接続された信号線550により設定されるプリセッタブルカウンタ24、25の設定値に応じて出力タイミングが決定され、SYNC2、SYNC3は分周器26、27および駆動パルス生成部28、29を初期化する。即ち本ブロックに入力されるHSYNC 544を基準とし、全て1つの発振源OSCより出力されるCLKφおよび全て同期して発生されている分周クロックにより生成されているので、ODRV 501とEDRV 502のそれぞれのパルス群は全てジッタのない同期した信号として得られ、センサ間の干渉によ

る信号の乱れを防止できる。

ここで互いに同期して得られたセンサ駆動パルス O D R V 501 は 1, 3, 5 番目のセンサに、E D R V 502 は 2, 4 番目のセンサに供給され、各センサ 18, 19, 20, 21, 22 からは駆動パルスに同期してビデオ信号 V 1 ~ V 5 が独立に出力され、第 1 図に示される各チャンネル毎に独立の増幅回路 (プリアンプ) 8 で所定の電圧値に増幅され、同軸ケーブル 508 ~ 512 を通して第 2 図 (b) の O O S 538 のタイミングで V 1, V 3, V 5 の信号が、E O S 543 のタイミングで V 2, V 4 の信号が送出され、ビデオ処理ユニット 4 に入力される。

ビデオ処理ユニット 4 に入力された原稿を主走査方向に 5 分割して読み取って得られたカラー画像信号は、各チャンネルごとに第 1 図のアナログ信号処理回路 9 にそれぞれ入力される。各チャンネルに対応する信号処理回路は同一回路であるので、チャンネル 1 (ch1) の回路に関し、第 7 図の処理ブロック図に従い、第 8 図のタイミング

32 に入る。

不要サンプリング周波数成分が除去された点順次カラー信号は増幅器 33 に入力され、規定の信号出力まで増幅されると同時に A C 的に D C レベルが変動するアナログカラー信号の D C レベル変動を除去し、増幅器 33 の最速動作点に画像信号の D C レベルを固定するためにフィードバッククランプ回路 34 によって零レベルクランプされる。

フィードバッククランプ回路は S / H 回路 34a と比較増幅器 34b より構成されており、増幅器 33 より出力されるアナログカラー信号の暗出力部 (オブティカル・ブラック) の出力レベルを S / H 回路 34a によって検出し、比較増幅器 34b のマイナス入力に入力される G N D レベルと比較され、その差分が増幅器 33 にフィードバックされ、増幅器 33 の出力の暗出力部は常に G N D に固定される。

ここで D K 信号はアナログカラー信号の暗出力部の区間を示す信号であり、S / H 回路 34a に供給することによりアナログカラー信号の暗出力部の

チャートとともに表示する。

入力されるアナログカラー画像信号は第 7 図 S I G A のごとく、G → B → R の順であり、かつ、3072 画素の有効画素以外に有効画素前に 12 画素のカラーセンサーのホトダイオードと接続されていない空転送部、次に 24 画素のホトダイオード上に A 2 で遮断した暗出力部 (オブティカルブラック)、36 画素のダミー画素、および有効画素後に 24 画素の合計 3156 画素から構成されるコンボジット信号である (第 4 図)。

アナログカラー画像信号 S I G A は、バッファ 30 に入力されインピーダンス変換される。次に、バッファ 30 の出力信号は S / H (サンプル/ホールド) 回路 31 により S / H パルスに従ってコンボジット信号のリセット部が除去され、高速駆動した場合の波形歪が取り除かれた S / H 出力信号となる (第 8 図の S / H O U T)。サンプル/ホールドされた点順次カラー信号にはサンプリングパルスの周波数で不要成分が含まれているので、これを除去するために、次にローパスフィルタ (L P F)

D C レベルを水平走査期間 (1 H) に 1 回検出する。またこの零クランプ回路は次に入る振幅コントロール回路で振幅可変時の入力オフセットを除去する目的をも有している。

アナログカラー信号の暗出力部が零クランプされた信号は、次に振幅コントロール回路に入力される。ここでは C P U 制御により、点順次色信号共通にゲイン調整が行なわれる。

37 は D / A 変換器であり、C P U のデータバス 533 を介してデータがセットされ、D / A 変換器出力 Vout は

$$V_{out} = -V_{ref1}/N \quad 0 < N < 1$$

となる。N は入力ディジタルコードのバイナリー分數値である。

38 は電圧制御抵抗器であり、デュアルゲート F E T 等で構成され、D / A 出力電圧によりその抵抗値が変化する。D / A 変換器 37 には前もって初期データがセットされており、この時の D / A 出力により電圧制御抵抗器 38 の抵抗値 (R_{ven}) はある決まった値になっている。この時の増幅器 35 のゲ

インは

$$A_v = 1 + R_f / R_{vcn}$$

となる。ここで R_f は増幅器35の帰還抵抗を示す。

D/A変換器37のセットデータとゲインとの関係を図9に示す。原稿走査ユニット3が均一白色板を読み取った時A/D変換出力データ(R, G, B)があらかじめ決められた値になるようにD/A変換器37のデータをCPUデータバス533より設定し、後述する点順次直流レベルコントロール回路における各カラー信号の増幅可変手段との併用により、点順次カラー信号の各R, G, B信号レベル合わせを行ない、カラーバランスをとる。

レベル制御された点順次カラー信号は次に増幅器38に入力され、所定レベルまで増幅されると同時にフィードバッククランプ回路39により零レベルクランプされる。このフィードバッククランプ系は前段のフィードバッククランプ回路34と全く同一の構成をとっているため、ここではその動作

550 とオペアンプ552, 558および抵抗値Rの抵抗554, 抵抗値2Rの抵抗553 および抵抗R3 555, R4 557より構成された全4象限モードの乗算器であり、CPUからセットされた8ビットのデジタルデータに従って、第10図(b)の様に両極性の電圧を出力する。

R_a, R_b, R_c は点順次カラー信号のカラーバランスをとるために増幅器40のゲインを各G, B, Rで可変させるための抵抗で、GSEL信号が論理“H”の時G信号に対するゲインは

$$1 + R1 / (R2 + R_{on} + R_a) \cdot A_0$$

となる。ここで R_{on} はアナログスイッチ42a ~ 42cの導通時の抵抗値を示す。他のカラー信号B, Rについても同様で各ゲート信号BSEL, RSELが論理“H”の時ゲインはそれぞれ

$$1 + R1 / (R2 + R_{on} + R_b) \cdot A_0$$

$$1 + R1 / (R2 + R_{on} + R_c) \cdot A_0$$

となる。今、イメージセンサーの点順次カラー信号の各色比率が $G : B : R = k : 1 : 1$ であるとすると、カラーバランスをとるためには各G,

説明は詳述しない。これはその前段のD/A変換器37による増幅コントロール回路でのゲイン可変により生じた出力オフセットを取り除いて、アナログカラー信号の暗出力部を零レベルに固定するためのものである。

再生零レベルにクランプされたアナログカラー信号は次に点順次直流レベルコントロール回路に入力される。ここでは点順次信号の各R, G, B信号レベル合わせを行なうと共に、CPU制御により各R, G, Bごとに点順次でDCレベル調整が行なわれる。これは後述のチャンネルつなぎ補正において読み取った黒レベル画像信号のDCレベルをシフトさせることが目的である。

42a ~ 42c はアナログスイッチでFET等により構成され、ゲート信号GSEL, BSEL, RSELが論理“H”の時導通状態となりアナログスイッチは低インピーダンスとなり、論理“L”の時、非導通状態となり、アナログスイッチは高インピーダンスとなる。43a ~ 43c は乗算器で第10図(a)に示す様にマルチプライングD/A変換器

B, R信号に対する増幅器40のゲインを

$$A_0 : A_b : A_r = 1/k : 1 : 1/2$$

となるように前記抵抗 R_a, R_b, R_c を選択してやれば良い。

ここで各G, B, R信号に対するゲインが変わるため、乗算器43a ~ 43cのCPUセットデータ値に対して増幅器40のDC出力電圧を各G, B, R信号について同じにしてやるためには、第10図(a), (b)で示す抵抗R3の値を例えばG信号について

$$(R3/2R) \times [R1 / (R2 + R_{on} + R_a)] = 1$$

となる関係式より

$$R3 = (2R/R1) \times (R2 + R_{on} + R_a)$$

のように選び、他のカラー信号B, Rについても各R3の値を

$$R3 = (2R/R1) \times (R2 + R_{on} + R_b)$$

$$R3 = (2R/R1) \times (R2 + R_{on} + R_c)$$

となるように選んでやれば、乗算器43a ~ 43cのCPUセットデータ値に対して、増幅器40のDC出力電圧が各G, B, R信号について同じにな

り、ゲインを変えたこと、DCレベルの変化割合が各G、B、Rについて異なるというようになることはなくなる。

このようにして、点順次直流レベルコントロール回路により、各色信号のカラーバランスがとられ、かつ、点順次カラー信号のDCレベルがCPUセットデータにより時系列に制御される。

バッファ41はA/D変換器44の入力バッファであり、その出力インピーダンスが、A/D変換器の直線性精度を保證するA/D内部コンパレータの基準抵抗値以下になるように、低出力インピーダンスで、且つ、高速なバッファとして構成される。

さて、所定の白レベル、黒レベルに増幅およびDCクランプされた点順次カラー信号はA/D変換器43に入力され、デジタルデータA/D OUTとなり、次にデジタル信号処理回路とのタイミング合わせと確実なデジタルデータ送信のためのラッチ回路44に入る。LATCH CLKでラッチされたラッチ出力データは、次のデジタル信号処理回路で

る黒色板の位置へ移動し、ハログランプを点灯して黒レベル画像信号を本回路に入力する。この画像データの1ライン分が黒レベルメモリに格納され、黒基準値となる。(以上、黒基準値取込モード)

黒レベルデータDK(i)のデータ数iは例えば、主走査方向A4長手方向の幅を有するとすれば16pel/mmで16×297mm=4752画素/各色であるが、その長さをカバーするため、61mmのCCDチップを5本並べて1ラインとすると、16×61mm×5=4880画素/各色に対応するi=1~4880の値を取り得る。

画像読み込み時には、黒レベルデータDK(i)に対し、例えばブルー信号の場合Bin(i) - DK(i) = Bout(i)として黒補正出力が得られる(黒補正モード)。同様にグリーンGin、レッドRinも同様の制御が行なわれ、黒補正出力Gout、Routとなる。

次に副走査方向に複数の濃度を有した標準反射原稿20(第5図、第6図参照)の読取りモードに

LATCH CLKと逆相のラッチクロックによりラッチされることにより確実なタイミングでデジタルデータの受信をすることができる。チャンネル2~5のアナログ信号処理回路に関しても上と同様である。

次に、デジタル変換された各チャンネルの点順次カラー信号513~517はデジタル信号処理回路10に入り、FIFOメモリ11によりチャンネル間の画像つなぎが行なわれ、各チャンネルの点順次カラー信号はR、G、B三色のバラレル信号となる(518~520)。次にR、G、B各デジタルカラー信号は、黒補正/白補正回路13に入る。

先ず黒補正回路について説明する。チャンネル1~5の黒レベル出力はセンサーに入力する光量が微小の時、チップ間画素間のバラッキが大きい。これをそのまま出力し画像を出力すると、画像のデータ部にスジやムラが生じる。そこでこの黒部の出力バラッキを補正する必要がある。コピー動作に先立ち、原稿走査ユニット3を原稿台先端部の非画像領域に配置された均一濃度を有す

入る。この標準反射原稿20の濃度は標準黒色板濃度よりも低く設定されている。まず原稿走査ユニット3は標準反射原稿20の濃度Aの領域までステップモータ等の副走査方向移動手段により移動し、ハログランプを点灯し、濃度Aレベル画像信号がアナログ信号処理回路9に入力する。ここで、R、G、B各色について5チャンネルのデジタルビデオ信号レベル差が最小になるように、CPU制御により点順次直流レベルコントロール回路でもって、DCレベルシフトが行なわれる。次に原稿走査ユニット3は標準反射原稿20の濃度Bの領域まで移動し、上記と同じ信号処理が行なわれる。

このようにして、標準反射原稿20の複数濃度を読み取った時のR、G、B各色について5チャンネルのデジタルビデオ信号レベル差が最小になるようにCPUにより制御され、これら一連の動作が少なくとも1回行なわれる。

次に白レベル補正(シェーディング補正)回路を説明する。

白レベル補正は原稿走査ヘッド3を均一な白色板の位置に移動して照射した時の白色データに基づき、照明系、光学系やセンサーの感度バラツキの補正を行なう。基本的な回路構成は黒補正回路と同一であるが、黒補正では減算器にて補正を行なっていたのに対し、白補正では乗算器を用いる点異なる。白補正時に、まず原稿走査ユニット3が均一白色板の位置(ホームポジション)にある時、即ち複写動作または読み取り動作に先立ち、露光ランプを点灯させ、均一白レベルの画像データを1ライン分の白レベルメモリに格納する。

例えば主走査方向A4長手方向の幅を有するとすれば16pel/mmで16×297mm=4752画素であるが、CCD1チップの画像データを976画素(16pel/mm×51mm)ずつで構成すると976×5=4880画素となり、即ち少なくとも白レベルメモリの容量は4880バイトあり、1画素目の白色板データをW(i)とするとi=1~4880となる。

一方、W(i)に対し、1画素目の画素の通常画

フェース15に入る。インターフェース信号は、デジタルビデオ信号以外に画像送り方向(副走査方向)の同期信号(ITOP)、1ラスタースキャンに1回発生するラスタースキャン方向(主走査方向)の同期信号(BD)、デジタルビデオ信号をカラープリンタ部2に送出するための同期クロック(VCLK)、BD信号をもとにジッターのないVCLKと同期して生成される同期信号(HSYNC)および半二重の双方向シリアル通信のための信号(SRCOM)から成る。

これら信号ラインを通してリーダー部からプリンタ部へ画像情報と指示が送られ、プリンタ部からはプリンタ部の状態情報、例えばジャム、紙なし、ウェイト等の情報の相互やりとりが行なわれる。

他の実施例

上記実施例においては、複散濃度を有する標準反射原稿を別途用意し、原稿台ガラス上に置くようにして説明したが、標準白色板、黒色板と同様に、原稿台先端部の非画像領域に配置することに

素の読み取り値Din(i)に対して補正後の画像データは

$$Dout(i) = Din(i) \times FFW / W(i)$$

となり、グリーン(G)、ブルー(B)、レッド(R)各色について白補正が行なわれる。

黒補正および白補正が行なわれた3色の画像信号(521~523)は次に画像処理回路14に入り、輝度データと濃度データに変換する対数変換回路、CCDセンサーの色分解フィルタの分光特性補正、および、カラープリンタ2において転写紙に転写される色トナー(Y、M、C)の不要吸収特性の補正を行なう色補正回路(入力マスキング、出力マスキング)、また各色成分画像データYi、Mi、CiによりMin(Yi、Mi、Ci)(Yi、Mi、Ciのうちの最小値)を算出し、これをスミ(黒)として後に黒トナーを加えるスミ入れ回路と、加えた黒成分に応じて各色材の加える量を減じる下色除去(UCR)回路を通過して画像処理される(第1図524)。

次に3色の画像信号はプリンターインター

フェース15に入る。インターフェース信号は、デジタルビデオ信号以外に画像送り方向(副走査方向)の同期信号(ITOP)、1ラスタースキャンに1回発生するラスタースキャン方向(主走査方向)の同期信号(BD)、デジタルビデオ信号をカラープリンタ部2に送出するための同期クロック(VCLK)、BD信号をもとにジッターのないVCLKと同期して生成される同期信号(HSYNC)および半二重の双方向シリアル通信のための信号(SRCOM)から成る。

これら信号ラインを通してリーダー部からプリンタ部へ画像情報と指示が送られ、プリンタ部からはプリンタ部の状態情報、例えばジャム、紙なし、ウェイト等の情報の相互やりとりが行なわれる。

さらに複写装置として読取部と像形成部が近接して配置された例を説明したが、離隔させて通信線路により画像情報を伝達する形式でも、勿論本発明を適用できる。

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、副走査方向に複散濃度を有する標準反射原稿を用い、各濃度を読み取った時の各センサー出力信号の直流レベルを調整し、R、G、B各色について複数チャンネル間の信号レベル差が最小となるように制御してやることにより、各センサー特性違いによる濃度レベル差は最小となり、チャンネルつなどの

自動調整が可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明を適用したデジタルカラー複写機におけるリーダ部のビデオ信号処理ユニットを示すブロック図、

第2図(a)はカラーCCDセンサーの配置図、

第2図(b)は第2図(a)に示した各部の信号タイミング図、

第3図(a)はCCD駆動信号生成回路(システムコントロールパルスジェネレータ18内回路)を示す図、

第3図(b)は第3図(a)の動作を示すタイミング図、

第4図はCCDの駆動タイミング図、

第5図は本発明の一実施例であるデジタルカラー複写機におけるリーダ部の外観図、

第6図は複数濃度を有する標準反射原稿を示す図、

第7図は第1図に示したアナログ信号処理回路9

の1チャンネルを示すブロック図、

第8図は第7図の各部の信号タイミング図、

第9図は電圧制御型増幅回路の特性図、

第10図(a)は第7図に示した乗算器43a~43cの回路図、

第10図(b)はそのコード表を示す図である。

2…カラーレーザビームプリンタ、

3…原稿走査ユニット、


4…ビデオ処理ユニット、

5…コントロールユニット、


9…アナログ信号処理回路、


10…デジタル信号処理回路、

20…標準反射原稿。




第1図







第 4 図




第 7 図



第 8 図



第 9 図



第 10 図 (a)

DIGITAL INPUT N	ANALOG OUTPUT
MSB 11111111	$+ \frac{R_3}{2R} \left(\frac{1}{128} \right) V_{ref}$
10000001	$+ \frac{R_3}{2R} \left(\frac{1}{128} \right) V_{ref}$
10000000	0
01111111	$- \frac{R_3}{2R} \left(\frac{1}{128} \right) V_{ref}$
00000001	$- \frac{R_3}{2R} \left(\frac{1}{128} \right) V_{ref}$
00000000	$- \frac{R_3}{2R} \left(\frac{1}{128} \right) V_{ref}$

第 10 図 (b)